新型緊急按鈕 全新系列

新 型 緊 急 按 鈕　ST-880/ST-890系 列

新型緊急按鈕 ST-880系列（埋入式平框型）

新型緊急按鈕 ST-890系列（埋入式突框型）

型號選擇：

新型緊急按鈕	S	T	-	8 8	8 9	0 0	□	□	□	□	□	□	□：型號功能選擇
							↓	|	|	|	|	|	說　明
開　關　型　態	—	—	—	—	—	{	N L	| ↓	| |	| |	| |	| |	— N：Non-lock (暫態，一段式，自動復歸) — L：Lock (常態，兩段式)
指　示　燈　供　電	—	—	—	—	—	—	{	S F ←	| ↓ |	| | |	| | |	| | |	— S：Security system (安全系統DC12V供電) — F：Fire system (消防系統DC24V供電) — ←(空白)：無指示燈供電(Blank)
連　接　器　排　線	—	—	—	—	—	—	—	{	C ←	| ↓	| |	| |	— C：Connector(連接器排線端子) — ←(空白)：無連接器排線(Blank)
繼　電　器　輸　出	—	—	—	—	—	—	—	—	{	R D ←	| ↓	| |	— R：Relay輸出 1A+1B (1組雙切輸出) — D：Dual relay輸出 1A+2A (2組N/O輸出) — ←(空白)：無繼電器輸出(Blank)
電　壓　信　號　輸　出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{	V ←	| ↓	— V：Voltage O/P (電壓信號輸出) — ←(空白)：無電壓信號輸出(Blank)
防　破　壞　裝　置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{	T ←	— T：Tamper(防破壞裝置N/C輸出) — ←(空白)：無防破壞裝置(Blank)

例如：ST-890NSCT表示突框型、暫態、指示燈DC12V供電、連接器排線端子、防破壞裝置。

產品特性：

1. 新型功能：有別於傳統的門鈴按鈕，具有多種信號輸出，可將信號連線到系統受信裝置作爲監控使用。
2. 新穎的設計：面板具備新穎的圖形或文字，並具特殊的氣氛背光裝置，並可清楚顯示其狀態及作用。
3. 具多元化的蓋板選擇：可搭配各廠牌、各式樣、各材質之3孔蓋板，例如星光蓋板、COSMO蓋板，適用於E-Home數位家庭及毫宅。
4. 施工配線方便：具有連接器排線端子，配線方便；
5. 安裝方便：採用同於一般的埋入式插座或開關的安裝方式，安裝方便。
6. 檢測容易：可使用防破壞裝置，以提供施工及專業人員檢測或監視系統連線使用。
7. 防破壞裝置：具有回路或器材被破壞或斷線的信號輸出，可由系統受信裝置偵測回路是否異常。
8. 防電源逆接裝置：具有防止電源逆接的保護裝置，以防止施工不慎造成損毀。
9. 具備電壓信號輸出：提供電壓信號輸出選擇，可配接到系統受信裝置作爲系統監控使用。
10. 具備繼電器乾接點信號輸出：提供雙切或2組A接點繼電器選擇，可適用於AC110/220V之弱電控制或配接到其他系統裝置作爲監控使用。
11. 氣氛背光燈可客製化選擇：可依客戶需求提供氣氛背光指示燈以顯示開/關狀態的顏色變化或閃頻選擇。

規格說明：

機種型號	ST-880系列	ST-890系列
機種名稱	新型緊急按鈕（埋入式平框型）	新型緊急按鈕（埋入式突框型）
配合的器材	搭配 3 孔蓋板（選配）及單聯預埋盒使用，適用於各式安全系統及消防系統主機，另可客製化配合其他弱電控制。	
無繼電器機型接點	1 組雙切 (1A+1B)，COM、N/O、N/C；接點容量：0.3A/DC30V	
繼電器機型接點	1組雙切或2組單切 (請參閱型號選擇)；接點容量：0.5A/AC110V	
指示燈電源規格	DC12V 或 DC24V 或無 (5V 或 48V、AC 電源，可客製)	
消耗電流	50mA max (DC12V)	
適用溫度、濕度	-10℃至 + 60℃；最高 95%相對濕度	
尺寸、重量	長 69x寬 44x高 30mm（不含蓋板）；約 35 克（不含蓋板）	長 69x寬 44x高 32mm（不含蓋板）；約 35 克（不含蓋板）
材質	ABS or PC	

本規格若有變更，依最新規格爲準，不另行通知；圖片之蓋板爲國際牌星光系列。

專利在案，敬請尊重智慧財產權。

Made in Taiwan